



Einsatzgebiet und Eigenschaften

Der **comSPECTOR** kann zur Überprüfung von elektrischen und optischen seriellen Schnittstellen (RS232) eingesetzt werden. Das eingebaute Display zeigt die empfangenen Daten im HEX-Format und Klartext. Das Gerät kann ausserdem zum Konvertieren von optischen RS232-Signalen in elektrische Signale und auch umgekehrt genutzt werden. Mit dem optionalen Analogeingang kann die Dämpfung von LWLs einfach überprüft werden. Auf diese Weise kann schnell ein Defekt eines Kabels oder Anschlusses festgestellt werden.

Mit der eingebauten Batterie und den kleinen Abmessungen ist der **comSPECTOR** sehr gut für Wartungs- und Installationsarbeiten geeignet.

Technische Daten

Baud Rate:	1200 ... 115200 kbit/s
RS232-Verbindung:	1 x SUB-D 9 2 x FSMA, Eingang und Ausgang
RS232-Polarität:	Normal, invertiert (umschaltbar)
LWL-Test Verbinder:	FSMA, Analog –Eingang Test Signal durch integr. optischen Transmitter erzeugt
Bedienung:	3 Taster, zwei zeiliges LC-Display und Statusanzeige
Versorgung:	5 NiMH Zellen mit 1Ah; 10h;
Abmessungen:	125mm x 75mm x 25mm, Kunststoffgehäuse
Gewicht:	ca. 200g
Sonstiges:	Andere optische Verbinder (z.B. ST) auf Anfrage verfügbar